

# Activejet®

## AJE-PB/20M

Listwa zasilająca 4 x gniazdo sieciowe 20 m Szary



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Liczba dołączonych produktów</b> | 1 szt.  |
| <b>Certyfikaty</b>                  | CE  |
| <b>Napięcie wejściowe AC</b>        | 230 V   |
| <b>Stopień ochrony IP</b>           | IP20  |
| <b>Przeznaczenie</b>                | Wewnętrzna  |
| <b>Przeznaczenie</b>                | Uniwersalne   |
| <b>Ilość gniazd sieciowych</b>      | 4 x gniazdo sieciowe  |
| <b>Typy wyjść AC</b>                | Typ E / F   |
| <b>Długość kabla</b>                | 20 m  |
| <b>Wbudowany wyłącznik</b>          | Nie   |
| <b>Liczba rdzeni</b>                | 3   |
| <b>Rozmiar rdzenia</b>              | 1 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Funkcje ochrony zasilania</b>    | Zabezpieczenie przed przegrzaniem                                 |
| <b>Kolor kabla</b>                  | Pomarańczowy  |
| <b>Typ przewodu</b>                 | H05VV-F   |
| <b>Funkcja</b>                      | Ergonomic and rotary grip   |
| <b>Typ wtyczki zasilającej</b>      | Type F (CEE 7/4)  |
| <b>Funkcje techniczne</b>           | Zwinięty: 6 A / 1380 W Rozwinięty: 16 A / 3680 W                  |
| <b>Ostrzeżenia</b>                  | Nie używaj uszkodzonego przedłużacza.                             |
| <b>Ostrzeżenia</b>                  | Unikaj przeciążania przedłużacza - sprawdź maksymalne obciążenie. |
| <b>Ostrzeżenia</b>                  | Trzymaj przedłużacz z dala od wody i wilgoci.                     |
| <b>EAN</b>                          | 5901443113577   |